

Zagórow, dnia 06 marzec 2017 r.

Instrukcja prowadzenia eksploatacji i przeglądów systemów oświetleniowych

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywać w należyłym stanie technicznym oraz estetycznym, nie dopuszczając do pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, a także poddawać okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego zgodnie z zapisami ustawy o Prawie Budowlanym. Eksploatacja wybranych obiektów oświetleniowych powinna być wykonywana tylko przez jeden, upoważniony podmiot gospodarczy.

1. Przed przystąpieniem do instalacji opraw należy zapoznać się z instrukcją obsługi i eksploatacji.
2. Instrukcję należy zachować do końca eksploatacji urządzenia.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z niestosowania zaleceń instrukcji.
4. Prace związane z montażem, konserwacją i prowadzeniem eksploatacji wykonywać przy wyłączonym napięciu.
5. Montaż oprawy winien być wykonany przez osobę uprawnioną zgodnie z przepisami prawa.
6. Oprawy przeznaczone do użytku wyłącznie z dedykowanymi źródłami światła.
7. Oprawy wykonane w I klasie ochronności muszą być uziemione.

Ogledzin należy dokonać raz w roku, należy wówczas ocenić stan techniczny:

czystości opraw, ubytków, poziom hałasu i drgań źródeł, widocznych części przewodów, ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, zabezpieczeń sterowania, aparatury pomiarowej, napisów i oznaczeń. Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie oględzin usunąć, wykonać konserwację dot. opraw.

Przeglądu należy dokonać raz na 2 lata, należy wówczas przeprowadzić szczegółowe oględziny w zakresie ustalonym powyżej oraz sprawdzić:

zamocowanie urządzeń oświetlenia, stan źródeł światła, stan natężenia oświetlenia, działanie urządzeń sterowania, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, rezystancję izolacji, przeprowadzić czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające poprawę pracy systemu oświetlenia.

Konserwacja:

Zakłada się konserwację opraw w okresie ustalonym indywidualnie w projekcie. Układ optyczny opraw konserwować środkami czystości oraz czyścivem technicznym miękkim nie powodującym uszkodzeń lub zarysowań soczewek, W przypadku uszkodzeń źródła światła zakłada się jego wymianę .

Wszystkie przeglądy muszą być udokumentowane w formie raportu. Przeglądy muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Po wykonaniu przeglądu kopie należy wysłać na przeglady@elmonter.pl

Brak wykonywania przeglądów skutkuje utratą gwarancji.

mgr inż. Michał Adamczyk
uprawnienia dozoru i eksploatacji
D/2508/171/16, E/2507/171/16
aleci, instalacji i urządzeń elektrycznych
bez ograniczeń